



SEW 2330LX

Измеритель освещенности SEW 2330LX (люксметр) АКИП™

- Максимальное разрешение: 0,01 лк
- Базовая погрешность: $\pm 3\%$
- Функция удержания показаний (Hold)
- ЖК-дисплей 4000
- Режим энергосбережения (автовывключение)
- Индикация разряда батареи
- Ручной или автоматический выбор диапазона
- Защитная крышка линзы-сенсора
- Защитный чехол

Технические данные:

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---------------------------|---|--|
| ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ | Диапазон | 39.99 / 399.9 / 3999 / 39990 (люкс) 3.999 / 39.99 / 399.9 / 3999 (фут/кандел) |
| | Погрешность | $\pm 3\% + 5$ ед. мл. разряда |
| | Разрешение | 0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел |
| | | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Источник питания | 9 В тип «Крона» |
| | Условия эксплуатации | 0 °С...40 °С, отн. влажность не более 80 % |
| | Дисплей | 4000 |
| | Датчик | Силиконовый фотодиод |
| | Масса | 245 г |
| | Размеры | 194x62x34 мм |
| Комплект поставки | Защитный чехол, батарейка руководство по эксплуатации | |